

ZQ110 Quad ドッキングクレイドル取付け説明書


P1069385-071 (Rev. A)

ZQ110 Quad ドッキングクレイドル


◆ 概要

本説明書は製品の取付け及び使用法について説明しています。The ZQ110 Quad ドッキングクレイドルは同時に4台までのZQ110プリンターを充電できます。

◆ 構成要素



Quad ドッキングクレイドル



Quad バッテリー充電器 /
ドッキングクレイドル用アダ
プター



電源コード




取付け説明書

◆ 取付け時の注意

1. 直射日光や熱気を帯びた場所を避けて保管してください。
2. 高温や湿度の高い場所での使用及び保管はお止めください。
3. ホコリの多い場所での使用及び保管はお止めください。
4. 不安定な場所での取付けはお止めください。
5. 製品に強い振動や衝撃を与えると製品にダメージが生じることがあります。
6. 作業を簡単にするため、取付けは十分なスペースを保った場所で行ってください。

◆ ケーブルの接続



1. Quad バッテリー充電器/ドッキングクレイドル用アダプターに電源コードを差し込み、Quad ドッキングクレイドルの電源コネクタにアダプターを接続してください。
2. 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。入力電源 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A です。
3. 電源が入ると、橙色、緑色、赤色のLEDが3秒間点灯します。

◆ 警告

Quad バッテリー充電器には指定されたアダプター/ドッキングクレイドルのみをご使用ください。(12VDC, 3A)


◆ 参考

LED	Self-Test
赤色 LED 点滅	Quad ドッキングクレイドルに異常が発生した状態

▲ 注意

1. ドッキングクレイドルは電源が入ると、最初にセルフテストを行います。異常が発生した場合は、赤色のLEDが点滅します。
2. 赤色のLEDが点滅し続ける場合は、プリンターを外してください。プリンターのバッテリー接続部やQuad ドッキングクレイドルに異物が無いかが確認ください。その後、電源コードを4.5回差し込んだり抜いてみて、接続状態をチェックしてください。
3. 上記の手順を行った後も赤色LEDが点滅する場合は、販売店にお問い合わせください。

◆ バッテリーの充電



1. プリンターの電源を切ってください。
2. 上記の通りQuad ドッキングクレイドルにプリンターを差し込んでください。
3. プリンターが正しく固定されるまで押してください。
4. プリンターが装着されると、充電が始まります。
5. 充電が終わったら、プリンターを引き出して外してください。

▲ 注意

バッテリーは必ず外部電源と接続してご使用ください。

◆ 参考

バッテリーの充電状態は以下の通りです。

LED	充電状態	充電時間
橙色 LED 点灯	充電中	2.5 時間
緑色 LED 点灯	充電完了	
赤色 LED 点滅	異常あり バッテリーを交換 または取り直し してください。	

▲ 注意

1. 充電器の赤色LEDが点滅したら、プリンターを取り付けなおしてください。
2. 4.5回やってみても赤色LEDが点滅する場合は、販売店にお問い合わせください。
3. 充電時間は気温または充電器の種類により異なります。

◆ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

☎ Zebra Technologies Corporation

- Web site <http://www.zebra.com>
- Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000
- Zebra Technologies Asia Pacific, LLC
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6838 0722
- Latin American Sales Office
9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470