

**X**PLORE™

**Teclado Companion XSLATE®  
R12-Série**

**Modelo R12-KB1**

**Guia do Usuário**

© 2003–2016 Xplore Technologies Corporation of America. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Xplore Technologies® Corporation.

The information in this document is provided “as is” and is subject to change without notice. Xplore Technologies is not liable for errors or omissions in this document.

Xplore, Motion by Xplore, View Anywhere, and QuickNav are trademarks or registered trademarks of Xplore Technologies Corporation of America in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Xplore Technologies Corporation of America.

Intel, Intel Atom, Core, vPro, and Centrino are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Windows, Windows Journal, and Skype and other marks are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Corning and Gorilla Glass are registered trademarks of Corning Incorporated.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

Kensington and MicroSaver are registered trademarks of the Kensington Technology Group.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of the Macrovision copy protection technology in the product must be authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Xplore Technologies Corporation of America has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Xplore and Motion by Xplore products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Xplore and Motion by Xplore products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see this site: <https://www.xplorettech.com/us/patents>

The end user may access only one language version of the operating system.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugereren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

## Contents

Visão Geral do Teclado Companion Série XSLATE R12.....	3
Por onde começar com o seu Teclado Companion Série XSLATE R12.....	4
Etapa 1: Carregue o teclado.....	4
Etapa 2: Configuração do Bluetooth para uso com teclado XSLATE R12.....	4
Como utilizar seu Teclado Companion Série XSLATE R12.....	6
Para utilizar o seu teclado: .....	6
Usando o touchpad.....	6
Áreas para clicar com o botão direito e esquerdo .....	7
Touchpad gestures.....	7
Usando as teclas de função.....	8
Luz de status de LED .....	8
Dicas.....	9

## Visão Geral do Teclado Companion Série XSLATE R12



Teclado ativado/ desativado (on/off)	Pressione <b>Fn+Esc</b> para desativar o teclado. Para ativar o teclado, pressione novamente as teclas <b>Fn+Esc</b> .
Teclas de função	Windows® funções de atalho.
Conectores de carga	Carrega o teclado quando conectado ao tablet. (tablet deve ser conectado a uma fonte de alimentação externa ou ligado para carregar o teclado).
Luz de status	Exibe status de emparelhamento, energia, carregamento e ativar/desativar o teclado e touchpad.
Desativar touchpad	Pressione <b>Fn+ScrLk</b> para desativar o touchpad. Para ativar o touchpad, pressione novamente <b>Fn+ScrLk</b> .
Porta de carregamento	Conecte a extremidade Micro USB do cabo do carregador (fornecido) nesta porta e conecte a extremidade USB padrão do cabo à porta USB do Tablet PC XSLATE R12 ou Estação de Acoplamento R12 para carregar o teclado.
Tecla Windows®	Pressione esta tecla para abrir a Tela de Início do Windows ou a área de trabalho do Windows.
Touchpad	É possível utilizar o touchpad para mover o cursor; rolar; tocar e dar um toque duplo; arrastar e soltar; selecionar vários textos e clicar com o botão direito e esquerdo.
Menu de contexto	Pressione esta tecla para abrir o menu de contexto, que é o menu que se abre ao clicar com o botão direito em um objeto ou na tela.

# Por onde começar com o seu Teclado Companion Série XSLATE R12

## Etapa 1: Carregue o teclado

Para assegurar um desempenho ideal, você deve carregar seu teclado antes de usá-lo pela primeira vez.

**Para carregar o teclado, utilize um dos métodos a seguir:**

1. Conecte a extremidade Micro USB do cabo do carregador (fornecido) à porta de carregamento no teclado e conecte a extremidade USB padrão do cabo à porta USB do Tablet PC XSLATE R12 ou da Estação de Acoplamento R12.

OU

2. Conecte o teclado à parte traseira do Tablet PC enquanto o tablet PC estiver ligado.

Quando o teclado estiver carregando, a luz de status de LED no topo do teclado ficará com uma coloração âmbar e desligará quando o teclado estiver totalmente carregado.

Consulte a tabela a seguir para obter informações completas sobre cargas.

Fonte de carga	Fonte de energia	Tablet ligado	Tablet no modo de Espera	Tablet no modo de Hibernação	Tablet desligado
Bateria do tablet	energia CA	Carregando	Carregando	Carregando	Carregando
Bateria do tablet	Bateria do tablet	Carregando	Carregando	Não está carregando	Não está carregando
Cabo Micro USB	energia CA	Carregando	Não está carregando	Não está carregando	Não está carregando
Cabo Micro USB	Bateria do tablet	Carregando	Não está carregando	Não está carregando	Não está carregando

## Etapa 2: Configuração do Bluetooth para uso com teclado XSLATE R12

Usar a tecnologia Bluetooth® para conectar o teclado XSLATE R12.

**Nota:** O cabo USB deve ser desconectado do teclado antes de começar o processo de emparelhamento.

Instruções para Windows® 10:

1. Deslize a partir do lado direito da tela e toque em **todas as configurações**.

Você também pode tocar no botão Iniciar do Windows e toque em **Configurações**.

2. Toque no ícone de **dispositivos**.
3. Toque em **Bluetooth** no painel esquerdo.
4. Toque no controle deslizante de Bluetooth para ligar.
5. Certifique-se de que o teclado está ligado. (**Fn+Esc**)
6. Pressione **Fn+b** (3 vezes) para colocar o teclado no modo de descoberta. A luz de status piscará em verde.
7. Etiqueta de ID Bluetooth está localizado na parte de trás do teclado. Este ID de referência quando o emparelhamento do teclado com o seu tablet.

Etiqueta de ID Bluetooth



8. Como seu tablet descobre os dispositivos Bluetooth que estiverem ativados, você pode tocar e **toque em par para** começar o **processo de emparelhamento**.

Repita o processo se você tiver um erro.

Instruções para Windows® 8.1:

1. Deslize o dedo a partir do lado direito da tela e toque em Search (Pesquisar).
2. Digite **bluetooth** no campo de busca e toque em **Bluetooth settings (Configurações do bluetooth)**.
3. Certifique-se de que o teclado está ligado. (**Fn+Esc**)
4. Pressione **Fn+b** (3 vezes) para colocar o teclado no modo de descoberta. A luz de status piscará em verde
5. Toque em **Add Bluetooth device (Adicionar um dispositivo Bluetooth)** nos resultados de pesquisa.
6. Siga as instruções na tela.

**DICA:** Para fazer com que seu XSLATE R12 fique visível aos outros dispositivos, digite **bluetooth** no campo de busca e toque em **Change Bluetooth settings (Alterar configurações do Bluetooth)** nos resultados de pesquisa. Na guia **Options (Opções)**, selecione **Allow Bluetooth devices to find this PC (Permitir que dispositivos Bluetooth encontrem este PC)**.

Instruções para Windows® 7:

1. Abra Xplore Dashboard e toque em **Wireless (Sem fio)**.
2. Selecione ou limpe a opção **Enable Internal Bluetooth Wireless**.
3. Certifique-se de que o teclado está ligado. (**Fn+Esc**)
4. Pressione **Fn+b** (3 vezes) para colocar o teclado no modo de descoberta. A luz de status piscará em verde
5. Siga as instruções na tela.

# Como utilizar seu Teclado Companion Série XSLATE R12

Para utilizar o seu teclado:

1. Segure o Tablet PC na posição vertical e tire o suporte da parte inferior do tablet.



2. Remova o teclado do suporte.



3. Coloque o teclado em uma superfície plana na frente do Tablet PC.

## Usando o touchpad

O touchpad no Teclado Companion Série XSLATE R12 está ativado por padrão. Para desativar o touchpad, pressione a tecla **Fn+ScrLk** . A luz de status piscará com a coloração âmbar por um

segundo para confirmar que o touchpad está desativado. Para ativar o touchpad, pressione novamente **Fn+ScrLk**.

## Áreas para clicar com o botão direito e esquerdo

As regiões do touchpad para clicar com o botão direito e esquerdo são mostradas na foto.




**Região para clicar com o  
botão esquerdo**

**Região para clicar com o  
botão direito**

## Touchpad gestures

O touchpad do teclado suporta os gestos listados na tabela a seguir.

<b>Gesto</b>	<b>Menu</b>
	Mova o ponteiro horizontalmente, verticalmente e diagonalmente
	Toque/toque duplo
	Arraste e solte, selecione vários textos
	Clique com o botão direito e Esquerdo
	Rolagem

## Usando as teclas de função

Você pode usar as teclas de função na linha superior do Teclado Companion Série XSLATE R12 para realizar uma variedade de ações. Pressione **Fn** + uma tecla de função para iniciar as ações listadas na tabela abaixo.

Tecla de função	Menu
Fn+esc	Desativa o teclado. Pressione novamente <b>Fn+Esc</b> para ativar o teclado
Fn+b (3 vezes)	Habilitar o modo localizável do Bluetooth
Fn+Ins	As atualizações do firmware quando o cabo USB está conectado no teclado
Fn+F4	Silencia
Fn+F5	Diminui o volume
Fn+F6	Aumenta o volume
Fn+F7	Menu de pesquisa (apenas Windows 8.1 e Windows 10)
Fn+F8	Menu de compartilhamento (apenas Windows 8.1 e Windows 10)
Fn+F9	Menu de dispositivos (apenas Windows 8.1 e Windows 10)
Fn+F10	Menu de configurações (apenas Windows 8.1 e Windows 10)

## Luz de status de LED

O LED na parte superior do teclado fornece informações sobre o status do teclado. A tabela lista as cores de LED, comportamentos e status do teclado/touchpad/bateria.

Cor do LED	Comportamento do LED	Status do teclado
Verde	Piscando por 1 segundo	O teclado está sendo ativado
Verde	Sólido por 1 segundo	O touchpad está sendo ativado
Âmbar	Sólido por 1 segundo	O touchpad está sendo desativado
Âmbar	Piscando por 1 segundo	O teclado está sendo desativado
Âmbar	Sólido	O teclado está carregando
Âmbar	Desliga após 5 segundos depois que a energia foi fornecida	A bateria está totalmente carregada
Verde	Piscando devagar a cada três segundos	O teclado está emparelhando com o Tablet PC.
Âmbar	Piscando constantemente a cada 1 segundo	A carga da bateria é menor que 5%
Âmbar	Piscando constantemente a cada 3 segundos	A carga da bateria é menor que 15%
Verde	Sólido por 1 segundo	O modo USB quando ligado

## Dicas

Você pode aproveitar ao máximo o seu Teclado Companion Série XSLATE R12 seguindo as dicas a seguir:

- Utilize apenas o cabo fornecido para carregar o seu teclado.
- É possível utilizar o teclado enquanto ele ainda estiver carregando (quando o cabo estiver sendo usado).
- Para prolongar a vida útil da bateria do teclado, recarregue-a quando você perceber a luz que indica bateria fraca (luz com coloração âmbar piscando a cada um ou três segundos).
- Para colocar o teclado em modo de armazenamento (que pode ser útil se você não for utilizar o teclado por um longo período de tempo), pressione **B+H+U+F10** simultaneamente por dois segundos. Para tirar o teclado deste modo, você precisará fornecer energia para o teclado, colocando-o novamente na parte traseira do tablet ou conectando-o ao carregador.

Vá para o [site de suporte Xplore](#) para obter informações adicionais ou entre em contato com o suporte.