

---

# 发行说明 - Enterprise Home Screen v2.8

---

## 目录

---

- [重要新闻](#)
- [简介](#)
- [说明](#)
- [内容](#)
- [设备兼容性](#)
- [安装要求](#)
- [安装说明](#)
- [使用说明](#)
- [已知问题](#)
- [部件号和发布日期](#)

---

## 重要新闻

---

- 受支持的设备：如需完整的受支持设备列表，请访问 [TechDocs](#) 网页。
- 安全模式功能已弃用。
- 简体中文语言支持现在可用。
- 从 **EHS 版本 2.7** 开始，在支持门户中提供两个独立的 **APK**（**EHS\_o2XXXX\_A.apk** 和 **EHS\_o2XXXX\_B.apk**），供用户根据所使用的 **Zebra** 设备进行选择。
  - **EHS\_o2XXXX\_A.apk**：适用于除 TC20/TC25 Nougat 以外的所有 Android Lollipop、Marshmallow 和 Nougat 设备。
  - **EHS\_o2XXXX\_B.apk**：仅适用于 TC20/TC25 Nougat 设备。
- 已终止针对所有 **KitKat (Android 4.4.2)** 设备的 **EHS** 支持 - 从 EHS v2.7 开始，仅支持 Lollipop 及更高版本设备。EHS v2.6 是支持 Android KitKat 设备的最后一个版本。支持门户网站上仍然提供 EHS v2.6 及更早版本，供在 KitKat 设备上使用。
- 针对所有 **Jelly Bean (Android 4.1.2)** 设备和 **TC70 KitKat (Android 4.4.2) BSP 版本 112414** 设备的 **EHS** 支持在 **EHS 版本 2.5** 终止 - EHS v2.5 支持 KitKat（TC70 KitKat BSP 版本 112414 除外）及更高的 OS 版本。支持门户网站上仍然提供 EHS v2.4 及更早版本，供在 Jelly Bean 设备和 TC70 KitKat BSP 版本 112414 设备上使用。
- **EHS 安装程序 apk** 版本在 **EHS 版本 2.5** 终止 - 随着对 Jelly Bean 设备和 TC70 KitKat BSP 版本 112414 的支持结束，EHS v2.5 及更高版本将不再为这些设备分发单独的安装程序 APK。EHS v2.5 及更高版本将只包含一个 APK，其适用于运行 KitKat（TC70 KitKat BSP 版本 112414 除外）的所有 Zebra 设备。
- **EHS 用户指南**可在 [TechDocs](#) 中获得

---

## 简介

---

Enterprise Home Screen (EHS) 是 Zebra Android 设备的替换应用程序启动器，旨在仅允许启动指定的应用程序。

# 说明

---

- 增加了对 WT6000 Android Nougat 7.1.2 设备的支持。如需完整的受支持设备列表，请访问 [TechDocs](#) 网页。
- 增加了简体中文语言支持。EHS 已获批准在已针对简体中文语言本地化的设备操作系统上运行。
- 增加了一项新功能，用于将设备标识符（例如设备序列号、MAC 地址、网络主机名、蓝牙地址、蓝牙名称或 IMEI 编号）设置为主页屏幕的标题栏文本。
- 增加了一项新功能，用于在其他屏幕上重复使用已用作主页屏幕的标题栏图标的自定义图标。
- 在“首选项”屏幕中，在标题栏图标选择和壁纸图像选择下面，增加了文件路径选择的文件浏览选项
- 增加了蓝色等待屏幕，它会在设备引导完成之前保持显示，在 EHS 启动时自动消失。
- 仅在 ET5X Android Marshmallow 等受支持的设备中，“首选项”屏幕才会显示用于启用/禁用飞行模式选项的功能
- 增强了管理员登录密码加密机制，以提高安全性。
- 已解决 – 在启用“在锁屏上禁用相机/搜索”选项的情况下，从锁屏/锁定屏幕重新启动设备时（即位于锁屏/锁定屏幕上时启动重启），遇到相机/搜索应用程序禁用问题
- 彻底终止了对下列已过时功能的支持。有关通过 StageNow 或 EMDK 取得相同功能的备用方法，请访问 [TechDocs](#) 网页。
  - 启用/禁用状态栏下拉
  - 启用/禁用状态栏设置图标
  - 启用/禁用退出而不是重新启动
- 弃用了安全模式功能。

## 内容

---

### 1. EHS\_o20801.zip

## 设备兼容性

---

请参考[在线用户指南](#)，了解设备与操作系统兼容性。

## 安装要求

---

Enterprise Home Screen 具有最低的安装要求。唯一的要求是 Zebra Android 设备在 Android Lollipop 或更高版本上运行。

## 安装说明

---

1. 从 [Zebra 支持门户](#) 下载 EHS zip 文件
2. 将该 zip 文件的内容解压缩到计算机上合适的位置
3. 请参阅 EHS 自述文件和在线 [EHS 用户指南](#)，了解详细的安装说明。

# 使用说明

---

1. 在已针对简体中文语言本地化的设备操作系统上，以默认配置使用 EHS 时，一些应用程序名称可能仍然以英语显示。这是因为 EHS 的默认配置文件一律是英语版本，不会随着所选语言本地化。为了避免这种情况并使用中文应用程序名称，请创建您自己的简体中文版本的自定义配置。
2. 在 Android Marshmallow 和 Nougat 设备中，当必须将外部存储卡（可移动 SD 卡）中的文件指定为标题栏图标或壁纸图像时，必须使用符号链接提供文件路径，例如 `/storage/0097-B7BA/xxx.png`。在 Android Marshmallow 和 Nougat 设备中，直接路径（例如 `/storage/sdcard1/xxx.png`）可能无法正常工作。即使在“首选项”下标题栏图标选择和壁纸图像选择中的 EHS 文件浏览对话框中，也只显示符号链接供选择，而不是显示直接路径。

## 已知问题

---

1. 虽然对于 Android Lollipop、Marshmallow 和 TC20/TC25 Nougat 设备，在启用“在锁屏上禁用相机/搜索”选项的情况下，从锁屏/锁定屏幕重新启动设备时（即位于锁屏/锁定屏幕上时启动重启），遇到相机/搜索应用程序禁用问题已被解决，但是在其他 Android Nougat 设备中，该问题可能仍然存在。要解决该问题，请在设备中使用 Mx DevAdmin 的屏幕锁定类型功能以禁用屏幕锁定（将 DevAdmin 的“屏幕锁定类型”设置为“无”）。相同的解决办法也适用于搜索应用程序禁用问题。

## 部件号和发布日期

---

EHS\_020801  
2018 年 4 月 18 日

© 2011-2018 Zebra Technologies Corp. 保留所有权利。