

## Stampanti portatili serie ZQ600 Plus

Stampanti portatili di fascia alta per etichette e ricevute per la massima produttività

Desiderate migliorare la gestione dell'inventario e il servizio alla clientela nel vostro punto vendita? Allora la stampante portatile serie ZQ600 è quello che fa per voi. La serie ZQ600 Plus integra la piattaforma di successo QLn di Zebra e la perfeziona ulteriormente, aggiungendo tecnologia avanzata e design innovativo per migliorare la produttività, la facilità d'uso e la gestibilità. Un ampio display a colori fornisce un quadro chiaro e immediato della funzionalità della stampante. La tecnologia avanzata e la maggiore capacità della batteria assicurano autonomia a volontà anche nei turni più lunghi. La funzione di riattivazione istantanea garantisce che la serie ZQ600 Plus sia sempre pronta all'uso quando occorre. I vostri addetti potranno contare sulle connessioni wireless più veloci e affidabili, e il reparto IT scoprirà quanto la serie ZQ600 Plus è facile da integrare, gestire e proteggere grazie al sistema operativo per stampanti Link-OS® di Zebra e a Print DNA, la nostra suite avanzata di applicazioni, utilità e strumenti per sviluppatori. Serie ZQ600 Plus – il nuovo standard di riferimento nella stampa mobile di etichette e ricevute.



### Funzioni avanzate per la massima produttività

#### La prima stampante portatile Wi-Fi™ 6 del settore

La serie ZQ600 Plus offre le connessioni wireless più veloci e affidabili in ufficio. Sfrutta l'aggiornamento della rete Wi-Fi 6/6E e ottieni la migliore sicurezza WPA3 della categoria, velocità fulminee e roaming migliorato. Per una maggiore flessibilità, è possibile scegliere tra le opzioni dual radio 802.11ax/Bluetooth® 5.3 o 802.11ac/Bluetooth 4.2, a seconda dell'ambiente di rete.

#### Roaming veloce standard 802.11r per un accesso senza interruzioni

Con il supporto della tecnologia di roaming veloce 802.11r, i vostri dipendenti possono rimanere costantemente connessi anche quando sono in movimento.

#### Riattivazione istantanea via Wi-Fi

Questa stampante intelligente entra in modalità sleep in caso di inattività e si riattiva automaticamente non appena l'utente invia un lavoro di stampa. Inoltre, la riattivazione istantanea della serie ZQ600 Plus funziona sia tramite Wi-Fi che via Bluetooth.

#### Massima semplicità di configurazione e funzionamento grazie all'ampio display a colori

La serie ZQ600 Plus offre un ampio display, un'interfaccia utente intuitiva e un menu di facile personalizzazione. La serie ZQ600 Plus è basata sul sistema di menu di Zebra Link-OS, per garantire la stessa interfaccia utente di tutte le altre stampanti Zebra Link-OS portatili, desktop e industriali.


#### La solidità di un dispositivo professionale, per un uso aziendale quotidiano e ininterrotto

Pur essendo leggera e comoda da indossare per tutta la durata del turno di lavoro, la serie ZQ600 Plus è dotata di caratteristiche che la rendono estremamente resistente, come il rivestimento in gomma avanzato, il display in vetro temperato e il design a pezzo unico e senza giunture. La resina ad alte prestazioni, uno dei materiali plastici più resistenti disponibili, assicura un'estrema tolleranza agli impatti.

### Gestione della batteria imbattibile

#### Più autonomia con una singola carica

Grazie alla batteria ad alta capacità della serie ZQ600 Plus, potete essere certi che ogni dipendente abbia energia a sufficienza per ogni turno.



**Incrementate la produttività del personale con il nuovo standard di riferimento nella stampa mobile. Per conoscere gli accessori disponibili per la serie ZQ600 Plus Healthcare, consultate la Guida agli accessori per stampanti portatili, all'indirizzo [www.zebra.com/zq600-plus-series](http://www.zebra.com/zq600-plus-series)**

## PRODUCT SPEC SHEET

Stampanti portatili serie ZQ600 Plus

Inoltre, la tecnologia di stampa brevettata Power Smart Print Technology™ di Zebra ottimizza l'efficienza erogando l'esatta quantità di energia necessaria per produrre la migliore qualità di stampa, permettendo di risparmiare una percentuale di carica stimata intorno al 20-30%.

### **Straordinarie funzioni di gestione della batteria**

La batteria PowerPrecision+ della serie ZQ600 Plus offre il massimo in termini di potenza e gestione della batteria. Grazie alle numerose metriche della batteria rapidamente accessibili, è facile individuare le batterie obsolete prima che possano pregiudicare la produttività.

## **Una piattaforma avanzata che cresce con l'attività**

### **Zebra Print DNA – Il vantaggio incorporato nelle vostre stampanti**

La suite software di Print DNA sfrutta tutto ciò che abbiamo imparato sulla tecnologia, sugli utenti e su migliaia di casi d'uso. Siate sempre un passo avanti utilizzando strumenti di gestione remota, maggiore sicurezza e aggiornamenti continui che consentiranno alle vostre stampanti di funzionare al massimo delle loro potenzialità.

### **Memoria a volontà per supportare le applicazioni di oggi e quelle di domani**

La serie ZQ600 Plus offre 256 MB di memoria RAM e 512 MB di memoria flash, ovvero una capacità più che sufficiente per tutte le vostre attuali esigenze di font e grafica e tutti gli aggiornamenti del firmware e i nuovi strumenti Print DNA dei prossimi anni.

### **Retrocompatibilità con gli accessori QLn**

Con oltre un milione di unità vendute, la serie QLn di Zebra è il punto di riferimento per la stampa mobile nel settore retail. La serie ZQ600 Plus ha tutte le carte in regola per affermarsi come nuovo standard del settore. Inoltre, poiché la serie ZQ600 Plus è retrocompatibile con gli accessori QLn, è possibile effettuare l'upgrade alla piattaforma più recente e intelligente senza dover acquistare nuovi accessori o riorganizzare il magazzino.

## **Operatività massima con strumenti di gestione remota completi**

### **Rapida risoluzione dei problemi con l'alloggiamento Ethernet**

La gestione remota è facile con l'alloggiamento Ethernet della serie ZQ600 Plus. Inserendo la stampante nell'alloggiamento alla fine di ogni turno, il personale IT può aggiornare il firmware da remoto per fare in modo che ogni stampante funzioni sempre al massimo delle prestazioni. Se viene riscontrato un problema, un addetto può semplicemente inserire la stampante nell'alloggiamento per consentire una diagnosi remota, eliminando i tempi morti e i costi solitamente associati alla spedizione di una stampante al centro di riparazione, nei casi in cui non è presente alcuna anomalia fisica.

### **Gestione semplificata e centralizzata di tutte le stampanti**

Con i nostri strumenti di gestione da remoto, completi e versatili, potete tenere sotto controllo, in sicurezza le vostre stampanti e risolverne i problemi con facilità, da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Utilizzate le utilità di impostazione stampante gratuite per semplificare l'installazione e le procedure di configurazione iniziali. Inoltre, con l'applicazione opzionale Printer Profile Manager Enterprise potete gestire una singola stampante, un gruppo di stampanti specifiche oppure tutte le vostre stampanti ovunque si trovino nel mondo. Questa soluzione basata su browser vi permette di rilevare all'istante tutte le stampanti Link-OS collegate alla vostra rete, senza che sia necessario recarsi fisicamente sul posto per localizzarle, configurarle o eseguire la manutenzione.

### **Integrazione perfetta con il sistema di gestione dei dispositivi**

Sfruttate la semplicità di un pannello di controllo unico per gestire tutti i dispositivi mobili e le stampanti Zebra, compresa la serie ZQ600 Plus. Con i connettori MDM (Mobile Device Management) di Print DNA potete integrare facilmente le stampanti della serie ZQ600 Plus connesse alla rete nei sistemi di gestione dispositivi AirWatch o SOTI MobiControl. E se usate i vantaggi di Wavelink, la serie ZQ600 Plus offre il supporto diretto per questo sistema.

### **Affidabilità ininterrotta con la diagnostica delle testine di stampa**

Con la serie ZQ600 Plus non dovete preoccuparvi che la stampante rimanga fuori servizio a causa di una testina di stampa usurata. La nostra esclusiva funzione di diagnostica della testina di stampa fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle testine di tutte le stampanti, consentendovi di intervenire prima che un eventuale problema possa pregiudicare la produttività.

### **Protegete i dati riservati dei clienti e dell'attività con PrintSecure**

Questa utilità gratuita di Print DNA rende facile la configurazione di oltre 30 impostazioni per perfezionare la sicurezza della stampante, proteggendo così i dati e la vostra infrastruttura creando connessioni di stampa sicure e bloccando accessi non autorizzati alla stampante.

### **Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale**

Progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra. Per il meglio del settore in fatto di qualità, assistenza e competenza nella stampa termica, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra.

### **Ottimizzate l'operatività, i processi aziendali e la visibilità delle stampanti con i servizi Zebra**

Il vostro investimento nelle stampanti Zebra è finalizzato a servire meglio i clienti e a migliorare l'efficienza operativa. Ora, con Zebra OneCare™, potete garantire prestazioni prevedibili ed eliminare le spese di riparazione non preventivate. Ricevete un'assistenza tecnica impareggiabile, direttamente da Zebra, e servizi di riparazione a copertura completa, inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. Con i servizi di visibilità Zebra otterrete informazioni operative in tempo reale sulle stampanti, che potrete sfruttare per incrementare la disponibilità dei dispositivi e ottimizzarne l'utilizzo nei flussi di lavoro.

## Accessori serie ZQ600 Plus

La serie ZQ600 Plus offre tutti gli accessori necessari, dall'alimentazione alla ricarica, dalle opzioni di trasporto e protezione ai cavi e altro ancora. Per conoscere tutti gli accessori disponibili per la serie ZQ600 Plus, consultate la Guida agli accessori per stampanti portatili, all'indirizzo:

[www.zebra.com/mobile-printer-accessories](http://www.zebra.com/mobile-printer-accessories)

### Accessori di carica per batterie agli ioni di litio

#### Alloggiamento Ethernet



Collegate le vostre stampanti serie ZQ600/ZQ600 Plus alla rete Ethernet cablata mediante l'alloggiamento Ethernet per serie ZQ600 e consentite al personale IT o operativo di gestire facilmente da remoto le stampanti, facendo in modo che ogni dispositivo funzioni sempre al meglio delle prestazioni e sia sempre pronto per l'uso. L'alloggiamento Ethernet è in grado di comunicare su reti da 10 o 100 Mbps, grazie alla funzionalità di rilevamento automatico.

L'alloggiamento Ethernet singolo per serie ZQ600 carica anche la batteria quando la stampante è inserita, mentre la versione a 4 scomparti (con kit opzionale per il montaggio a parete) consente di caricare quattro stampanti contemporaneamente. La versione a 4 scomparti include uno switch Ethernet interno e una seconda porta Ethernet, per consentire la gestione di quattro alloggiamenti Ethernet per QLn a 4 scomparti (per un totale di 16 stampanti) da un'unica porta.

La stampante rimane perfettamente funzionante e può continuare a stampare anche quando si trova nell'alloggiamento. I LED dell'alloggiamento indicano alimentazione CC e stato connessione Ethernet.

#### La gestione remota delle stampanti via Ethernet comprende:

- Gestione delle batterie per monitorarne lo stato di salute.
- Gestione del firmware per l'aggiornamento del firmware della stampante.
- Gestione della stampa per l'aggiornamento di modelli, font e grafica.
- Gestione dei dispositivi per l'aggiornamento dei file di avvio (ad es. config.sys), WML (pannello anteriore) o HTML (browser).
- Gestione della rete per l'aggiornamento delle chiavi di crittografia e dei file dei certificati.
- Individuazione e risoluzione dei problemi locali della stampante che altrimenti ne richiederebbero l'invio in riparazione.
- Capacità di gestire le stampanti Bluetooth tradizionalmente rimaste fuori rete.

#### Adattatore CA



Collegate l'adattatore CA alla stampante serie ZQ600/ZQ600 Plus e a una presa di corrente per caricare la batteria PowerPrecision+ della stampante quando è inserita. Durante la carica la stampante può stampare etichette e svolgere altre funzioni. Illustrato con stampante solo a scopo esemplificativo; la stampante non è inclusa.

#### Alloggiamento



Alloggia e carica una singola stampante serie ZQ600/ZQ600 Plus in un veicolo o su un muletto. Include un alimentatore da 15-60 V CC. Utilizzabile facoltativamente con attacco RAM.<sup>1</sup>

#### Caricabatterie

## PRODUCT SPEC SHEET

Stampanti portatili serie ZQ600 Plus



### Caricabatterie a 1 slot

Alloggia e carica una singola batteria agli ioni di litio PowerPrecision+. Alimentatore integrato. Con cavo di alimentazione incluso per il Paese d'acquisto.

### Caricabatterie a 3 scomparti

Alloggia e carica contemporaneamente fino a tre batterie agli ioni di litio PowerPrecision+. Viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione per il Paese d'acquisto.

### Caricabatteria doppio a 3 scomparti con connettore per cavo a Y

Alloggia e carica contemporaneamente fino a sei batterie agli ioni di litio PowerPrecision+. Viene fornito con alimentatore, cavo a Y e cavo di alimentazione per il Paese d'acquisto. Richiede il cavo di alimentazione appropriato per il Paese di utilizzo.

## Batteria PowerPrecision+ a capacità estesa



Disponibile solo per  
ZQ610 Plus e ZQ620  
Plus

La batteria opzionale PowerPrecision+ a capacità estesa offre una maggiore riserva di energia rispetto alla batteria PowerPrecision+ standard, garantendo quindi un'autonomia prolungata. Non è necessario aggiornare la stampante serie ZQ600/ZQ600 Plus per integrare la batteria estesa; è sufficiente acquistare un accessorio autonomo da utilizzare con la vostra stampante serie ZQ600/ZQ600 Plus oppure ordinare la rispettiva opzione stampante configurabile in modo tale che la stampante venga fornita già pronta per integrare questo potente accessorio. A voi la scelta.

## Custodie e tracolle



**Maniglia:** consente di trasportare la stampante a mano.

**Tracolla:** consente di trasportare la stampante a tracolla.

**Custodia morbida:** aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. La custodia è dotata di aperture per sostituire i supporti e le batterie. Inoltre, sono accessibili tutti i connettori. Tracolla inclusa.

**Custodia rigida:** aggiungete un'ulteriore protezione dall'abrasione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia rigida. Include un gancio da cintura in metallo.<sup>1</sup>

# Specifiche

## Caratteristiche standard

- Connettività Apple iOS, Android™ e Windows® Mobile
- Stampa termica diretta di codici a barre, testo e grafica
- Linguaggi di programmazione CPCL, EPL™ e ZPL®
- 512 MB di memoria flash per il download di programmi, formati etichette, font e grafica (128 MB disponibili all'utente per l'archiviazione)
- ZQ620 Plus e ZQ610 Plus: batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 3250 mAh (nominali), 23,4 Wh, rimovibile
- ZQ630 Plus: batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 6600 mAh (nominali), 47,5 Wh, rimovibile
- Caricabatterie incorporato
- Gancio da cintura per la massima praticità di stampa, senza alcun intralcio (non compatibile con batteria ad alta capacità)
- Rilevamento tacca nera e spazi vuoti mediante sensori a posizione fissa centrale
- Modalità di distacco e presentazione etichetta facile da usare
- Sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta
- Barra di strappo per erogare facilmente i supporti
- Bloccaggio supporti a caricamento centrale per l'impiego di rotoli di varie larghezze
- Design "a conchiglia" per un facile caricamento dei supporti
- Gestione: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (di Wavelink)
- Display a colori ampio e di facile lettura (288 x 240 pixel)
- Personalizzazione del display a colori mediante WML (testo e icone)
- Tasti di spostamento in cinque direzioni, due tasti definiti dal software
- Avvisi sul display relativi ai colori della stampante
- Resistenza a più cadute su cemento da 1,52 m/5 piedi (ZQ620 Plus e ZQ610 Plus) e da 1,83 m/6 piedi (ZQ630 Plus)<sup>2</sup>
- Classificazione IP54, resistente alla polvere e all'acqua
- Processore ARM da 400 MHz a 32 bit
- Supporto XML
- Supporto di stampa verticale e orizzontale
- Possibilità di utilizzare la stampante in qualsiasi orientamento
- Codice a barre QR per il collegamento diretto a pagine web della guida
- L'app Zebra Print Touch semplifica il pairing Bluetooth e apre pagine web della guida per i dispositivi abilitati per NFC
- Contatore etichette
- Supporto NTP (Network Time Protocol) tramite Wi-Fi o Ethernet
- Supporta la soluzione per stabilimenti di produzione Zebra Network Connect quando è utilizzata con l'alloggiamento Ethernet
- La funzionalità RFID è disponibile solo sul modello ZQ630 Plus come prodotto separato (consultate la scheda specifiche del modello ZQ630 Plus RFID per maggiori informazioni)

## Caratteristiche fisiche

<b>Dimensioni</b>	ZQ610 Plus: 6,73" (lung.) x 3,6" (largh.) x 2,85" (alt.) 170,9 mm (lung.) x 91,4 mm (largh.) x 72,4 mm (alt.) ZQ620 Plus: 6,84" (lung.) x 4,64" (largh.) x 3,03" (alt.) 173,7 mm (lung.) x 117,9 mm (largh.) x 76,9 mm (alt.) ZQ630 Plus: 7,35" (lung.) x 6,5" (largh.) x 3,25" (alt.) 186,7 mm L x 165,1 mm L x 82,5 mm H Nota: la batteria intelligente agli ioni di litio a capacità estesa incrementa l'altezza delle stampanti ZQ600 Plus di 16 mm/0,6".
<b>Peso con batteria</b>	ZQ610 Plus: 0,6 kg/1,33 lb ZQ620 Plus: 0,73 kg/1,6 lb ZQ630 Plus: 1,1 kg/2,45 lb

## Specifiche stampante

<b>Sistema operativo</b>	Link-OS®
<b>Risoluzione</b>	203 dpi/8 punti per mm
<b>Memoria</b>	256 MB RAM; 512 MB flash (standard)
<b>Larghezza di stampa massima</b>	ZQ610 Plus: 1,9"/48 mm ZQ620 Plus: 2,8"/72 mm ZQ630 Plus: 4,1"/104 mm
<b>Larghezza di stampa Velocità di stampa</b>	Fino a 115 mm/4,5" al secondo
<b>Sensori supporti</b>	Rilevamento tacca nera e spazi vuoti mediante sensori a posizione fissa centrale; sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta nei batch di etichette
<b>Lunghezza di stampa</b>	Minima: 0,5 mm/12,7" Massima: 813 mm/32"

<b>Alimentazione</b>	ZQ610 Plus e ZQ620 Plus: batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 3250 mAh (nominali), 23,4 Wh, rimovibile ZQ630 Plus: batteria agli ioni di litio PowerPrecision+ da 6800 mAh (nominali), 49,4 Wh, rimovibile
----------------------	--

## Caratteristiche supporti

<b>Label etichetta e supporto posteriore</b>	Da 12,7 mm a 813 mm (0,5"-32") o modulo continuo
<b>Larghezza supporti</b>	ZQ610 Plus: da 25 mm (1,0") a 55,4 mm (2,18") ZQ620 Plus: da 25 mm (1,0") a 79 mm (3,125") ZQ630 Plus: da 51 mm (2,0") a 112 mm (4,4") (con supporto) da 51 mm (2,0") a 104 mm (4,1") (senza supporto)
<b>Dimensione massima rotolo supporto</b>	ZQ610 Plus: 55,9 mm (2,2") diam. est. subobina con diam. int. di 19 mm (0,75") o 34,9 mm (1,375") ZQ620 Plus: 66 mm (2,6") diam. est. subobina con diam. int. di 19 mm (0,75") o 34,9 mm (1,375") ZQ630 Plus: 66 mm (2,6") diam. est. su bobina con diam. int. di 19 mm (0,75") o 34,9 mm (1,375")
<b>Spessore</b>	Da 2,3 mil a 5,5 mil (supporti per tag) e 6,5 mil (supporti per etichette)
<b>Tipi di supporto</b>	Etichette e tag pretagliati, etichette linerless, carta per ricevute, tag RFID (compatibili con ZQ630 Plus RFID), striscia nera e spazio vuoto

## Caratteristiche operative

<b>Ambiente</b>	Temperatura di esercizio: da -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F) Umidità di esercizio: da 10% a 90% in assenza di condensa Temp. di stoccaggio/trasporto: da -25 °C a 65 °C (da -13 a 149 °F) Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% in assenza di condensa
<b>Certificazioni</b>	Emissioni: FCC parte 15, sottoparte B, EN55022 classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Susceptibilità: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Sicurezza: CE, TUV, CSA Certificazione ENERGY STAR®
<b>Sicurezza</b>	Il supporto FIPS è disponibile gratuitamente come download del sistema operativo della stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rappresentante commerciale Zebra.

## Mercati e applicazioni

### Retail

- Etichette per scaffali
- Etichette di riduzione prezzi
- Tag per articoli sostitutivi
- Ricevute POS
- Etichette resi
- Ordini BOPIS (acquisto online e ritiro in negozio)
- Allestimenti

### Produzione/gestione magazzino

- Etichette/liste di picking e imballo
- Materie prime
- Prodotti finiti
- Etichette RFID per casse/pallet<sup>1</sup>

### Trasporti e logistica

- Ricevimento merci
- Stoccaggio
- Gestione dell'inventario nella logistica del riciccolo
- Conteggi delle scorte
- Smistamento veloce
- Picking
- Staging
- Imballaggio
- Shipping

## PRODUCT SPEC SHEET

Stampanti portatili serie ZQ600 Plus

### Firmware

Linguaggi di programmazione CPCL, EPL e ZPL

ZBI 2.x™ – Potente linguaggio di programmazione che consente alle stampanti di eseguire applicazioni autonome, collegarsi a periferiche e tanto altro ancora

### Simbologie di codici a barre

Rapporti codici a barre: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre

Codici a barre 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

### Font e grafica

Font standard: 25 bitmap, 1 scalabile (CG Triumvirate Bold Condensed)

Font opzionali: font bitmap/scalabili scaricabili

Set di caratteri internazionali (opzionali): cinese (tradizionale/semplice), giapponese, coreano, thai, vietnamita

\* Include la tecnologia UFST® di Agfa Monotype Corporation

### Interfacce e connettività

#### ZebraNet® Wi-Fi 6 (802.11ax) dual radio con supporto per:

- Bluetooth 5.3 simultaneo con certificazione BT SIG
- Design con antenna MIMO
- Funzionamento su entrambe le bande di frequenza 2,4GHz e 5GHz
- WPA3, WPA2, WPA
- Standard di roaming 802.11k, 802.11v e 802.11r
- Crittografia TKIP e AES
- 802.1x (con WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), ripristino rapido della sessione EAP o 802.11r

#### ZebraNet Wi-Fi 5 (802.11ac) dual radio con supporto per:

- Bluetooth 4.2 simultaneo
- Crittografia TKIP e AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (con WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Certificazione Wi-Fi
- Roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), ripristino rapido della sessione EAP o 802.11r

#### Radio Bluetooth 4.2 (Classic e BLE)

- Modalità di sicurezza 1-4
- Certificazione "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Collegamento con chiave

Supporto Ethernet 10/100 (mediante alloggiamento di ricarica)

#### Specifiche delle comunicazioni via cavo

- Interfaccia USB 2.0 full-speed (12 Mbps)
- Connettore mini-B con meccanismo di sicurezza opzionale
- Interfaccia seriale: porta RS-232C a 14 pin per comunicazioni verso terminale o altro host a velocità fino a 115,2 Kbps

### Software Print DNA

La resistenza è un aspetto importante nelle stampanti, ma è il software al loro interno che le fa funzionare e produrre. Ecco perché abbiamo integrato Zebra Print DNA nelle nostre stampanti. È una suite software che vi permette di ottimizzare le prestazioni delle vostre stampanti per tutto il loro ciclo di vita, anche quando le vostre esigenze aziendali si evolvono. Per ulteriori informazioni, visitate [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### Garanzia prodotto

Le stampanti serie ZQ600 Plus sono garantite contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate:

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### Servizi consigliati

I servizi di assistenza Zebra OneCare Essential e Select ottimizzano la disponibilità e la produttività dei vostri dispositivi. Le caratteristiche principali includono assistenza tecnica 24/7, copertura completa, sostituzione anticipata e aggiornamenti software.

Sono disponibili servizi di visibilità opzionali. Per ulteriori informazioni, visitate

[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

(Nota: la disponibilità del servizio può variare in base al Paese.)

### Note a piè di pagina

1. Disponibile solo sul modello ZQ630 Plus

Caratteristiche soggette a disponibilità. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Nord America e sede centrale  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com