



# Impresora móvil ZQ630 Plus con RFID

## Impresión móvil y capacidades RFID de primer nivel para máxima productividad

Siempre a la vanguardia de la innovación, Zebra ofrece las impresoras móviles RFID de primer nivel para brindar a sus trabajadores una ventaja de liderazgo. Las impresoras RFID ZQ630 Plus completan la línea de impresoras de la serie ZQ600 Plus de Zebra con tecnología avanzada y diseño innovador que llevan la productividad, la facilidad de uso y la capacidad de administración a otro nivel. Ahorre tiempo, reduzca los errores, imprima y codifique etiquetas y tags de RFID en el momento con facilidad. La pantalla a color grande facilita consultar el estado de la impresora. La tecnología avanzada y la mayor capacidad de la batería (6600 mAh) alimentan cada periodo de trabajo. La característica de activación instantánea con Wi-Fi™ o Bluetooth® garantiza que la impresora RFID ZQ630 Plus nunca se suspenda en el trabajo. Además, la impresora ZQ630 Plus con RFID es más fácil de integrar, administrar, configurar y asegurar gracias al sistema operativo para impresoras Link-OS® de Zebra y el poderoso conjunto de aplicaciones, utilidades y herramientas para desarrolladores de Print DNA™.



### Características de primer nivel para máxima productividad

#### RFID + movilidad simplificada

Como líder de la industria en movilidad de RFID, Zebra fue la primera empresa en ofrecer las impresoras móviles con RFID del mercado. La innovadora impresora ZQ630 Plus con RFID brinda a sus trabajadores la flexibilidad de imprimir y codificar etiquetas RFID con facilidad. Compatible con toda la tecnología RFID de Zebra actual, incluidos los identificadores y los esquemas de codificación, es fácil extender RFID a una impresora móvil.

La configuración de RFID es simple y cuenta con características de calibración automática que eliminan las complejas pautas de ubicación de RFID. Inserte los materiales RFID en la ZQ630 Plus y ejecute la calibración RFID solo una vez, sin necesidad de recalibrarlo cuando se cambian materiales del mismo tipo.

#### La primera impresora portátil con Wi-Fi 6 de la industria

La serie ZQ630 Plus con RFID ofrece las conexiones inalámbricas más rápidas y confiables para uso en interiores. Aproveche su actualización de red Wi-Fi 6/6E y obtenga la mejor seguridad WPA3 de su clase, velocidades ultrarrápidas y roaming mejorado. Para flexibilidad, elija entre opciones de radio dual de 802.11ax/Bluetooth 5.3 o 802.11ac/Bluetooth 4.2, en función de su entorno de red.

#### Itinerancia rápida 802.11r estándar en la industria para un acceso fluido

Gracias a la compatibilidad con la tecnología de itinerancia rápida 802.11r, sus trabajadores cuentan con la conexión confiable que necesitan para moverse.

#### Reforzada para la empresa: fabricada para uso empresarial todo el día, todos los días

Si bien la impresora RFID ZQ630 Plus es liviana y cómoda para usar durante todo un turno, cuenta con numerosas características que le ofrecen durabilidad a largo plazo, como la sobremoldura, una pantalla de vidrio templado y un diseño perfecto de una única pieza. La resina de primera calidad es uno de los plásticos más resistentes disponibles para mayor resistencia a los impactos.

### Administración de alimentación y batería superior

#### Logre más con una única carga

Con la batería de alta capacidad de la impresora RFID ZQ630 Plus, puede asegurarse de que todos los trabajadores tendrán la energía suficiente en cada turno.



**Impulse la productividad con la próxima evolución en impresión móvil.**  
**Para obtener más información acerca de la impresora RFID ZQ630 Plus,**  
**visite [www.zebra.com/zq630-plus-rfid](http://www.zebra.com/zq630-plus-rfid)**

## PRODUCT SPEC SHEET

Impresora móvil ZQ630 Plus con RFID

Además, Power Smart Print Technology™, la tecnología patentada de Zebra, maximiza la eficiencia proporcionando la cantidad exacta de energía necesaria para lograr una impresión de alta calidad, con un ahorro estimado del 20 al 30 por ciento de energía de la batería.

### Extraordinarias capacidades de administración de batería

La batería PowerPrecision+ de la impresora RFID ZQ630 Plus ofrece la tecnología más avanzada en carga y administración de baterías. Con una amplia variedad de métricas de la batería fácilmente accesibles es más fácil identificar las baterías viejas antes de que afecten la productividad.

## Una plataforma avanzada que crece junto a su empresa

### Zebra Print DNA, la ventaja integrada de sus impresoras

El conjunto de capacidades de software Print DNA aprovecha todo lo que hemos aprendido sobre la tecnología, los usuarios y miles de casos de uso. Manténgase un paso adelante con herramientas de administración remota, seguridad mejorada y actualizaciones continuas que permiten que sus impresoras operen a su máximo potencial.

### Gran capacidad de memoria para compatibilidad con aplicaciones existentes y futuras

La impresora ZQ630 Plus con RFID cuenta con 256 MB de memoria RAM y 512 MB de memoria Flash, para ofrecer capacidad más que suficiente para todas las fuentes, los gráficos y las actualizaciones de gráficos que necesita.

### Compatible con versiones anteriores de accesorios QLn

Con más de un millón de unidades vendidas, la Series QLn de Zebra fija el estándar para la impresión móvil. Ahora, la impresora RFID ZQ630 Plus vuelve a elevar el estándar. Y gracias a que la impresora RFID ZQ630 Plus es compatible con las versiones anteriores de los accesorios QLn, puede actualizar a la plataforma y el diseño más recientes sin comprar accesorios nuevos ni volver a armar la sala de administración.

## Máximo tiempo de actividad con opciones de administración remota integrales

### Resuelva problemas más rápido con la base Ethernet

La administración remota es sencilla con la base Ethernet de la serie ZQ600 Plus. Al acoplar la impresora en la base al final de cada turno, el personal de TI puede actualizar el firmware de forma remota según sea necesario para asegurarse de que todas las impresoras funcionen en óptimas condiciones. Si los empleados tienen un problema, simplemente deben colocar la impresora en la base para obtener un diagnóstico remoto y, así, eliminar el tiempo de inactividad y los costos asociados con el envío de una impresora al depósito de reparación cuando no hay ningún problema físico.

### Administre fácilmente todas sus impresoras desde un solo lugar

Con nuestras herramientas de administración remota integrales y versátiles, puede mantener, asegurar y solucionar los problemas de las impresoras de forma fácil y sencilla, en cualquier momento y lugar. Use la herramienta gratuita, Printer Setup Utilities, para simplificar las tareas de instalación y ajuste sin configuración previa. Y con Printer Profile Manager Enterprise opcional, puede administrar una impresora, un grupo específico o todas las impresoras en cualquier parte del mundo. Esta solución basada en un navegador le permite conocer al instante todas las impresoras con Link-OS de su red, sin necesidad de rastrear, configurar o resolver problemas de las impresoras de forma manual.

### Integración fluida con su sistema de administración de dispositivos

Administre con facilidad todos sus dispositivos e impresoras móviles Zebra desde un solo panel, lo que incluye la impresora ZQ630 Plus con RFID. Con los conectores MDM de Print DNA, puede integrar fácilmente las impresoras RFID ZQ630 Plus en red a su sistema de administración de dispositivos AirWatch o SOTI MobiControl existente. Y si está usando Ivanti Avalanche (con tecnología de Wavelink), la impresora RFID ZQ630 Plus ofrece compatibilidad con Avalanche sin configuración previa.

### Garantice la fiabilidad constante con los diagnósticos del cabezal de impresión

Con la impresora RFID ZQ630 Plus, no necesita preocuparse por el tiempo de inactividad de un cabezal de impresión desgastado. Nuestro exclusivo diagnóstico del cabezal de impresión proporciona visibilidad del estado de los cabezales de impresión durante su implementación, lo que le permite tomar medidas antes de que se vea afectada la productividad.

### Proteja los datos confidenciales de los clientes y de su negocio con PrintSecure

Esta utilidad gratuita de Print DNA facilita la configuración de más de 30 ajustes para optimizar la seguridad de la impresora a fin de proteger sus datos e infraestructura al crear conexiones seguras con la impresora y bloquear el acceso no autorizado.

### Suministros certificados de Zebra, uniformemente excepcionales

Zebra también ofrece la mayor cantidad de suministros para impresión RFID a pedido, en existencia, listos para enviar dentro de las 24 horas. Cuidadosamente probados, nuestros inlays para uso general y avanzados brindan un rendimiento excepcional para maximizar los beneficios de RFID en sus operaciones. Además, ofrecemos soluciones personalizadas para los tamaños únicos de etiquetas y los inlays que usted designe.

### Maximice el tiempo de actividad, las operaciones comerciales y la visibilidad de la impresora con servicios

Invierta en las impresoras Zebra para brindar un mejor servicio a sus clientes e impulsar la eficacia operativa. Ahora, puede garantizar el rendimiento predecible y eliminar los gastos de reparaciones no programadas con Zebra OneCare™. Obtenga un soporte técnico incomparable directamente de Zebra, además de servicios de reparación integrales, que incluye daños accidentales y plazos de reparación y reposición definidos. Y los servicios de visibilidad de Zebra proporcionan la perspectiva en tiempo real sobre la información operativa de la impresora que necesita para aumentar su disponibilidad y optimizar el uso dentro de sus flujos de trabajo.

## Accesorios de la impresora RFID ZQ630 Plus

La serie ZQ630 Plus con RFID ofrece todos los accesorios que necesita, desde alimentación y carga hasta opciones de transporte y protección, cables y más. Para conocer todos los accesorios disponibles para la serie ZQ630 Plus con RFID, consulte la Guía de accesorios para impresoras portátiles en:

[www.zebra.com/mobile-printer-accessories](http://www.zebra.com/mobile-printer-accessories)

### Accesorios de carga de ion de litio

#### Base Ethernet



Base Ethernet de una bahía

Conecte las impresoras RFID ZQ630/ZQ630 Plus a su red Ethernet cableada a través de la base Ethernet serie ZQ600 para permitir que su equipo de TI o personal de operaciones administre las impresoras fácilmente de forma remota, lo que garantiza que todas las impresoras funcionen en condiciones óptimas y estén listas para usar. La base Ethernet puede establecer comunicaciones a través de redes de 10 o 100 Mbps con detección automática.

La base Ethernet Serie ZQ600 de una bahía también carga la batería mientras está en la impresora.

La impresora continúa funcionando, por lo que puede imprimir mientras se encuentra en cualquiera de las bases. Las luces LED de la base indican el estado de la alimentación de CC y de la conexión Ethernet.

La administración remota de la impresora a través de Ethernet permite:

- Administrar la batería para monitorear su estado. Saber el nivel de vida útil de cada batería simplifica la administración central de su conjunto de baterías de repuesto.
- Administrar el firmware para actualizar el firmware de la impresora, lo que elimina la necesidad de que el personal de TI se traslade a las instalaciones del usuario o de enviar la impresora a una sucursal central para su actualización.
- Administrar las impresoras para actualizar plantillas, fuentes y gráficos para imprimir nuevos formatos de etiquetas.
- Administrar dispositivos para actualizar archivos de inicio (p. ej., sistema de configuración), WML (panel delantero) o HTML (navegador), a fin de mejorar o modificar la configuración y el monitoreo del estado.
- Administrar redes para actualizar claves de cifrado o archivos de certificado para mantener el más alto nivel de seguridad.
- Detectar y resolver problemas de la impresora local, sin tener que enviarla a un centro de reparación.
- La capacidad de administrar impresoras con Bluetooth, que antes estaban fuera de la red.

#### ¿Qué incluye la base?

**Unidad con adaptador de CA:** Base, adaptador de CA, cable de alimentación y CD con documentos que incluyen el manual del usuario y la guía de instalación del soporte.

**Unidad de base:** Base y CD con documentos que incluyen manual del usuario y la guía de instalación del soporte (el adaptador de CA se puede comprar por separado).

#### Adaptador de CA



Conecte el adaptador de CA a su impresora ZQ630/ZQ630 Plus y al tomacorriente de la pared para cargar la batería PowerPrecision+ de su impresora sin retirarla. La impresora puede imprimir etiquetas y realizar otras funciones durante el proceso de carga. Se muestra con la impresora con fines ilustrativos; la impresora no está incluida.

#### Base para vehículo



Acople y cargue una sola impresora RFID ZQ630/ZQ630 Plus en un vehículo o en un montacargas. Incluye fuente de alimentación de CC de 15-60 V. Ofrece la opción de usarlo con un soporte de brazo RAM.

### Accesorios de carga de ion de litio

#### Cargadores de batería

## PRODUCT SPEC SHEET

Impresora móvil ZQ630 Plus con RFID



Cargador de batería de una ranura



Cargador de batería de tres ranuras



Cargador de batería doble de tres ranuras con conexión de cable Y

**Cargador de batería de una ranura**  
Acopla y carga una sola batería de ion de litio PowerPrecision+ para impresora. Fuente de alimentación integrada. Se envía con cable de alimentación para su región.

**Cargador de batería de tres ranuras**  
Acople y cargue hasta tres baterías de ion de litio PowerPrecision+ para impresora a la vez. El cargador de batería de tres ranuras incluye fuente y cable de alimentación para su región.

**Cargador de batería doble de tres ranuras con conexión de cable Y**  
Acople y cargue hasta seis baterías de ion de litio PowerPrecision+ para impresora a la vez. El cargador de batería doble de tres ranuras incluye fuente, cable Y y cable de alimentación específico del país. Requiere el cable de alimentación adecuado para su región.

## Correas/estuches de transporte



**Correa de mano:** Permite llevar la impresora en la mano.

**Correa para el hombro:** Permite llevar la impresora colgada del hombro.

**Estuche blando:** Agregue una capa de protección adicional en ambientes hostiles con este estuche blando. El estuche tiene abertura para cambiar los materiales y las baterías, y ofrece acceso a todos los conectores. Incluye correa para el hombro.

**Estuche rígido:** Agregue una capa de protección adicional contra la abrasión en ambientes hostiles con este estuche rígido. Incluye clip de metal para cinturón.

# Especificaciones

## Características de RFID

- Admite etiquetas compatibles con los protocolos RFID UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 y RAIN
- La tecnología de codificación adaptativa simplifica la configuración de RFID y elimina las complejas pautas de ubicación de RFID
- Las herramientas de supervisión de trabajos RFID hacen un seguimiento del rendimiento de RFID
- Los comandos ZPL para RFID proporcionan compatibilidad con las impresoras RFID Zebra existentes
- Soporte para la serialización basada en chip de múltiples proveedores (MCS, por sus siglas en inglés) estándar de la industria
- Admite la codificación de cualquier estándar de datos de rótulos RFID, incluidos SGTIN-96, DSGTIN+, GS1 TDS 2.0, RAIN ISO CIN, etc.
- Lector/codificador RFID integrado
- Imprime y codifica identificadores con un paso mínimo de 16 mm

## Características estándar

- Conectividad para los sistemas operativos iOS de Apple®, Android™ y Windows® Mobile
- Impresión térmica directa de códigos de barras, textos y gráficos
- Lenguajes de programación CPCL, EPL™ y ZPL®
- Memoria Flash de 512 MB compatible con programas descargables, formatos de recibos, fuentes y gráficos (128 MB disponibles para el almacenamiento del usuario)
- Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible y recargable de 6600 mAh (nominal), 47,5 Wh
- Cargador de batería integrado
- Clip para cinturón para una impresión cómoda y discreta
- Detección de marcas negras utilizando sensores de posición central fijos
- Modo de despegado y presentación fácil de usar
- Sensor de etiqueta presente para expedir solo una etiqueta por vez
- Barra de corte para retirar fácilmente los materiales
- Fijación de materiales con carga central para varios anchos de rollo
- Diseño clamshell para cargar materiales fácilmente
- Administración: Mirror, SNMP, servidor web, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (con tecnología Wavelink)
- Pantalla a color grande y fácil de leer (288 x 240 píxeles)
- La pantalla a color se puede personalizar con WML (texto e íconos)
- Botones de navegación de cinco vías, dos teclas definidas por software
- Alertas de color de la impresora en la pantalla
- Resistencia a múltiples caídas desde 6 ft/1,83 m sobre concreto
- Calificación IP54 de resistencia al agua y al polvo
- Procesador ARM de 32 bits a 400 MHz
- Compatibilidad con XML
- Permite realizar impresiones verticales y horizontales
- Las impresoras pueden usarse en cualquier orientación
- Enlaces de códigos de barras QR a páginas web de ayuda
- El software Zebra Print Touch facilita las conexiones por Bluetooth y abre páginas web de ayuda con dispositivos compatibles con la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés)
- Odómetro de etiquetas
- Compatibilidad con el protocolo de tiempo de red (NTP, por sus siglas en inglés) mediante wifi o Ethernet
- Es compatible con la solución de manufactura Zebra Network Connect cuando se usa con la base Ethernet

## Características físicas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Dimensiones</b>        | 7,35 in L x 6,5 in An x 3,25 in Al<br>187 mm L x 165 mm A x 82,5 mm Al |
| <b>Peso (con batería)</b> | 2,45 lb/1,1 kg   |

## Especificaciones de la impresora

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sistema operativo</b>             | Link-OS®   |
| <b>Resolución</b>                    | 203 dpi/8 puntos por mm  |
| <b>Memoria</b>                       | Memoria RAM de 256 MB; memoria Flash de 512 MB (estándar)  |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>     | 4,1 in/104 mm  |
| <b>Velocidad máxima de impresión</b> | Hasta 4,5 in/115 mm por segundo  |
| <b>Sensores de materiales</b>        | Detección de marca negra utilizando sensores en posición central fijos; sensor de etiqueta presente para expedir solo una etiqueta por vez |
| <b>Longitud de impresión</b>         | Mínima: 0,5 in/12,7 mm<br>Máxima: 32 in/813 mm   |
| <b>Alimentación</b>                  | Batería de ion de litio PowerPrecision+ removible de 6600 mAh (nominal) 47,5 Wh  |

## Características de los materiales

|  |  |
|--|--|
| <b>Longitud de la etiqueta y el soporte</b>  | De 0,5 in/12,7 mm a 32 in/813 mm o continuo  |
| <b>Ancho de los materiales</b>               | De 2,0 in/51 mm a 4,4 in/112 mm (con soporte)  |
| <b>Tamaño máximo del rollo de materiales</b> | Diám. ext. de 2,6 in/66 mm en un centro con un diám. int. de 0,75 in/19 mm o de 1,375 in/34,9 mm   |
| <b>Grosor</b>                                | De 3,2 a 5,5 mil para inventario de rótulos o 7,5 mil para inventario de etiquetas   |
| <b>Tipos de material</b>                     | Etiquetas y tags troquelados, papel de recibos, RFID (compatible con ZQ630 Plus con RFID), barra negra<br>Nota: La impresora RFID ZQ630 Plus requiere materiales de marca negra y no es compatible con la detección de brechas |

## Características de funcionamiento

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Entorno</b>        | Temp. de funcionamiento: De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C<br>Humedad de funcionamiento: del 10 % al 90 % sin condensación<br>Temp. de almacenamiento/transporte: De -13 °F a 149 °F/De -25 °C a 65 °C<br>Humedad de almacenamiento: del 10 % al 90 % sin condensación |
| <b>Homologaciones</b> | Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B, EN55022 Clase B, EN60950, EN55024 y VCCI Clase B<br>Susceptibilidad: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 y EN61000-4-5<br>Seguridad: CE, TUV, CSA<br>Certificación ENERGY STAR®  |

## Mercados y aplicaciones

### Comercio Minorista

- Etiquetas de rebajas
- Etiquetas de reposición
- Etiquetas de devolución

### Manufactura/AI-macén

- Etiquetas RFID para cajas/pallets

### Transporte y logística

- Etiquetas de envío/recepción
- Soporte para montacargas
- Etiquetas para equipaje de aerolíneas
- Gestión de fletes

### Cuidado de la salud

- Etiquetas de muestras/tejidos
- Etiquetas de farmacia de hospitales
- Dispositivos médicos
- Etiquetas de activos

## PRODUCT SPEC SHEET

Impresora móvil ZQ630 Plus con RFID

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>La seguridad</b> | El soporte para FIPS está disponible sin costo como descarga de sistema operativo para impresoras. Comuníquese con su representante de ventas de Zebra para obtener más información. |
|---------------------|--|

### Firmware

Lenguajes de programación CPCL, EPL y ZPL  
ZBI 2.x™: poderoso lenguaje de programación que permite que las impresoras ejecuten aplicaciones independientes, se conecten a equipos periféricos y más

### Simbologías de códigos de barras

Proporciones de códigos de barras: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1  
Códigos de barras lineales: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 y 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 y 5 dígitos  
Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, familia GS1/ DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

### Fuentes y gráficos

Fuentes estándar: 25 de mapas de bits, 1 suavizada escalable (CG Triumvirate Bold Condensed)\*  
Fuentes opcionales: fuentes de mapas de bits/escalables para descargar  
Conjuntos de caracteres internacionales (opcionales): Chino (tradicional/simplificado);  
Japonés; coreano; tailandés; vietnamita  
\*Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation

### Capacidades de interfaz y de comunicación

#### Radio dual ZebraNet® Wi-Fi 6 (802.11ax) con soporte para:

- Bluetooth 5.3 simultáneo con certificación BT SIG
- Diseño de antena MIMO
- Operación en las bandas de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz
- WPA3, WPA2, WPA
- Estándares de roaming 802.11k, 802.11v y 802.11r
- Cifrado TKIP y AES
- 802.1x (con WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d y 802.11i
- Itinerancia rápida a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic KeyCaching (OKC), reanudación de sesión EAP-Fast o 802.11r

#### Radio dual ZebraNet Wi-Fi 5 (802.11ac) con soporte para:

- Bluetooth 4.2 simultáneo
- Cifrado TKIP y AES
- WPA y WPA2
- 802.1x (con WEP, WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d y 802.11i
- Certificación wifi
- Itinerancia rápida con caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reanudación de sesión rápida EAP o 802.11r

#### Radio Bluetooth 4.2 (estándar y BLE)

- Modos de seguridad de 1 a 4
- Certificación "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Vinculación de claves

#### Compatibilidad con Ethernet 10/100 (mediante base para carga)

#### Especificaciones de las comunicaciones por cable

- Interfaz de alta velocidad USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector mini-B con alivio de tensión opcional
- Interfaz serie: puerto RS-232C de 14 pines para la comunicación con el terminal u otro host hasta 115,2 Kbps

### Software Print DNA

Las impresoras duraderas son esenciales, pero lo que las mantendrá en funcionamiento es el software que contienen. Es por eso que incorporamos Zebra Print DNA a nuestras impresoras. Es un conjunto de capacidades de software que le brindan la posibilidad de optimizar el rendimiento de las impresoras durante todo su ciclo de vida, incluso a medida que evolucionan sus necesidades de negocios. Para obtener más información, visite [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### Garantía del producto

La garantía de la impresora RFID ZQ630 Plus es por defectos de mano de obra y materiales durante 1 (un) año desde la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### Servicios recomendados

Los servicios Zebra OneCare Essential y Select maximizan la disponibilidad y productividad de sus dispositivos. Entre las características principales se destaca el soporte técnico ininterrumpido, la cobertura integral, el reemplazo avanzado y las actualizaciones de software. Se ofrecen servicios de visibilidad opcionales. Para obtener más información, visite [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)  
(Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.)

Las características están sujetas a disponibilidad. Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin aviso previo.



Sede corporativa en Norteamérica  
+1-800-423-0442  
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico  
+65-6858-0722  
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina  
+1-866-230-9494  
la.contactme@zebra.com