



ZEBRA

# MP7000 Barkod Okuyucu Tartı

## EN YOĞUN MAĞAZALARDA KASİYERLER VE MÜŞTERİLERE EŞSİZ BİR KASA DENEYİMİ SUNUN

Çok yüzeyli bir gelecek nesil 1/2 boyutlu görüntüleyici olan Zebra MP7000 ile en yüksek hacimli POS alanlarınızın taleplerine cevap verin. MP7000, barkod okuma performansını ve basitliğini bir üst seviyeye taşıyan özelliklerle dolu olup kasiyerli ve kasiyersiz ödeme alanlarında şimdiye kadar olduğundan daha hızlı bir kasa işlemini mümkün kılar, kasiyer verimliliği, POS verimi ve müşteri deneyimini geliştirir. Akıllı bir yatırım olarak MP7000, daha az sayıda parça ve bileşen içeren, servisi kolay bir tasarıma sahip olup maksimum hizmet süresi ve minimum elektrik tüketimi ile sektörün en iyisi ve rakipsiz bir toplam sahip olma maliyeti sunar. Ve Zebra'nın ücretsiz güçlü yönetim uygulamaları ile, nerede olursa olsun tüm MP7000 cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.



### EN HIZLI KASA PERFORMANSI

#### En Yoğun Kasa Alanlarında Eşsiz Barkod Okuma Performansı

Kasa sıralarının düzenli akmasını ve vardiya başına daha fazla işlem gerçekleştirilmesini sağlayın. En ileri barkod okuma teknolojimiz, kasiyerlerin hemen her türlü elektronik ve basılı barkodu anında yakalayabilmelerini sağlar.

#### Geniş Barkod Okuma Hacmi Kasa Hızını Maksimize Eder

MP7000, sınıfının en geniş barkod okuma hacmi sunarak, çalışanlarınızın basit bir şekilde kaydırıp devam etmelerini sağlayıp kasiyer verimliliğini ve müşterilerinizin kasa deneyimini geliştirir.

### Müşteri Tarafı Barkod Okuyucu, Verimliliği Arttırır

Opsiyonel yan barkod okuyucu ile müşteriler —kasiyerin yavaşlamasına neden olmadan— aynı anda mobil kuponları, müşteri kartları ve spontane satın alınan ürünleri okutabilirler.

### SEKTÖRÜN EN İYİ TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ

#### Kolay Kurulum

MP7000 mevcut kasa sisteminize kolayca uyacak şekilde tasarlanmış olup kasa alanlarınıza en son POS teknolojisinin kurulması için ekonomik bir yol sunar.

#### Sektördeki En Düşük Elektrik Tüketimi

Akıllı aydınlatma sistemimiz, rakip cihazlardan yüzde 60'a kadar daha az elektrik harcayarak enerji tüketiminden ve giderlerden büyük tasarruf sağlar.

#### Maksimum Hizmet Süresi İçin Üstün Dayanıklılık

Yarı iletken teknolojisi ile MP7000, hareketli parçalar içermediğinden sınıfında en az sayıda sorun çıkabilecek noktaya sahiptir. Sonuç? Daha az onarım, maksimum hizmet süresi ve düşük toplam sahip olma maliyeti.

#### Kolay Servis

MP7000 daha az sayıda parça ve bileşenden oluşan bir tasarıma sahip olup aletsiz çıkarılabilen bir üst muhafazası bulunmaktadır. Sonuç olarak, çok daha fazla güvenilirlik sağlanmakta, stoklarda daha az sayıda parça tutulmakta ve onarım için daha az zaman gerekmektedir.

### SATIŞ NOKTASINDA İNOVASYON

#### Entegre Digimarc® desteği

Digimarc özellikli ürün ambalajlarının her açıdan okutulabilmesi, perakende kasalarında işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayarak müşterilerin kuyrukta geçirdikleri süreyi azaltır.

#### Görüntü Yakalama Özelliği

Entegre kamera sistemi, çeklerin, fişlerin, altyapı hizmetlerine ait faturaların ve dosyada bulunmayan ürünlerin görüntülerini yakalayabilir.

#### Akıllı Aydınlatma

MP7000 aydınlatma sistemi ancak barkod okuma alanına bir ürün girdiği zaman devreye girer. Ve aydınlatma sistemi gömme tipte olduğu için fiilen görülmez olup kasiyerleriniz ve müşterilerinizin gözlerini rahatsız etmez.

#### Entegre EAS Desteği

Bugün kullanmakta olduğunuz EAS (Electronic Article Surveillance) sistemini destekler.

### BENZERSİZ YÖNETİLEBİLİRLİK

#### Emsalsiz Yönetim Özelliği

Zebra MP7000 ile birlikte gelen güçlü ücretsiz yönetim yazılımı —barkod okuyucu, tartı ve el tipi barkod okuyucu gibi tüm bağlı çevre birimlerden oluşan— bütün barkod okuyucu çözümünüzün kolayca uzaktan yönetimini sağlar. Ve kestirimli diyagnostik ile MP7000 cihazlarınızı sürekli hizmete hazır ve çalışır durumda tutmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler her zaman parmaklarınızın ucundadır.

## MP7000 İLE EN YOĞUN MAĞAZALARDA KASA DENEYİMİNİN KALİTESİNİ VE HIZINI MAKSİMUMA ÇIKARIN.

MP7000 hakkında daha fazla bilgi için, [www.zebra.com/MP7000](http://www.zebra.com/MP7000) web sayfasını ziyaret edin ya da global iletişim rehberimize bakın: [www.zebra.com/contact](http://www.zebra.com/contact)

# MP7000 Teknik Özellikleri

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
<b>Boyutlar</b>	Uzun barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı: 506 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y Orta barkod okuyucu ve barkod okuyucu/tartı: 398 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y Kısa barkod okuyucu: 351 mm U x 292 mm G x 102 mm D x 128 mm Y
<b>Ağırlık</b>	Uzun barkod okuyucu: 6.6 kg Uzun barkod okuyucu/tartı: 8.0 kg Orta barkod okuyucu: 5.7 kg Orta barkod okuyucu/tartı: 7.1 kg Kısa barkod okuyucu: 5.5 kg
<b>Tartı</b>	5 g kademeli olarak 15 kg Maksimum statik ağırlık: 136 kg Tek kablolu ve çift kablolu protokoller Mettler fiyat hesaplamalı tartılarla uyumludur Opsiyonlar: 2 g kademeli olarak 0-6 kg ve 5 g kademeli olarak 6-15 kg Tek kafalı ve iki kafalı uzak tartı ekranları
<b>Yatay Cam</b>	Safir; tartı modellerinde çevir-kaldır çubuklu
<b>Kullanıcı Arayüzü</b>	Yumuşak dokunmatik kapasitif pedler (bozulacak veya aşınacak düğme yoktur) Büyük iki renkli LED Bipleyci: ayarlanabilir ses seviyesi ve bip sesleri Dört programlanabilir tuş
<b>Portlar</b>	USB/RS-232/IBM RS-485 için paylaşılan tek bir POS portu Üç adet USB çevre birimi portu İki adet güç kaynaklı RS-232 çevre birimi portu Checkpoint ara kilit portu Uzak tartı ekranı portu
<b>Güç</b>	POS arayüz kablosundan 12VDC (USB PlusPower veya RS-232) Zebra PWR-BGA12V50W0WW güç kaynağı: 90-264 VRMS (110-240 nominal), 47-63Hz (50-60 nominal) Güç tüketimi: Boşta: 3.0 W (tipik) Aktif: 5.5 W (tipik), 6.0 W (maksimum, sadece aydınlatma açıkken)
KULLANICI ORTAMI	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0° C ile 40° C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40° C ile 70° C arası
<b>Nem Oranı</b>	%20 ile %95 arası yoğuşmasız

GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ	
<b>Tür</b>	Çoklu CMOS Dizi Görüntüleyici
<b>Aydınlatma</b>	Akıllı Aydınlatma, ürün algılama sistemi tarafından kontrol edilir
<b>Okunan Taraflar/ Barkod Okuma Alanı</b>	Tüm yüzeylerde lineer ve 2 boyutlu kodları okuma
<b>1 Boyutlu Sembolojiler</b>	2 of 5 (Interleaved, Discrete, IATA, Chinese); Bookland EAN; Code 128; Code 39 (standart, full ASCII); Code 93; Kompozit Kodlar; Coupon Code (UPC + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Her Yöne, Kesik, İstifli); GS1 DataBar Genişletilmiş kupon; GS1 DataBar Sınırlı; GS1 DataBar Genişletilmiş (normal, istifli); JAN 8; JAN-13; MSI/Plessey; TLC-39; Trioptic Code 39; UPC-A; UPC-E; UPC-E1; 2 rakamlı Ekler; 5 rakamlı Ek; Codabar; Pharmacode (Code 32)
<b>2 Boyutlu Sembolojiler</b>	Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQR Code; PDF417; QR Code; Han Xin
<b>Digimarc</b>	Dijimarc filigran teknolojisi
YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETİM	
<b>123Scan</b>	Barkod okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını günceller, okunmuş barkod verileri, okuma istatistikleri, pil sağlığı ile varlık verilerini görüntüler ve raporları yazdırır. <a href="http://www.zebra.com/123scan">www.zebra.com/123scan</a>
<b>Symbol Barkod Okuyucu SDK</b>	Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. <a href="http://www.zebra.com/scannersdkforwindows">www.zebra.com/scannersdkforwindows</a>
<b>Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (SMS)</b>	Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. <a href="http://www.zebra.com/sms">www.zebra.com/sms</a>
<b>Kayıp Önleme</b>	EAS Checkpoint desteği: Opsiyonel kablo Checkpoint ara kilidi Sensormatic desteği Zebra Tartı Tablası: Entegre yatay ve dikey tabla, daha geniş bir tartı alanı sağlar
ÇEVRE BİRİMLERİ VE AKSESUARLAR	
Müşteri tarafı barkod okuyucu (cep telefonu, müşteri kartları ve spontane satın alınan ürünlerdeki barkodların müşteri tarafından taranmasını mümkün kılar); çubuk ekranı; tartı	
GARANTİ	
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak MP7000, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: <a href="http://www.zebra.com/warranty">http://www.zebra.com/warranty</a>	
TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; Zebra Servis Onay Programı (üçüncü şahıs onarımı için yedek parça satın alınmasını sağlar)	

Özelliklerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapılabilir.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com